

## Produktinformation

### 97 53 18 SB

#### KNIPEX Twistor16®

Selvindstillelig crimptang til kabeltyller  
Med drejeligt crimphoved



#### Selvindstillende crimptang til kabeltyller med drejeligt crimphoved

- Crimphovedet kan drejes frit 360°, med 8 stoppositioner
- Det er muligt at crimpe kabeltyller fra næsten enhver arbejdsposition
- Crimptangen indstiller sig automatisk efter de forskellige tværsnit
- Crimpåbningen er tilgængelig i begge sider, ekstra lange kabeltyller kan skubbes efter
- Muligt at sammenpresse Twin-kabeltyller op til 2 x 6 mm<sup>2</sup>
- Vedblivende høj crimpkvalitet pga. tvangsspærre (kan låses op)
- Let og handy værktøj, håndens kraft forstærkes af knæstangsmekanik
- Krom-Vanadium-elektrostål i specialkvalitet, oliehardt

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Artikel-nr. | 97 53 18 SB               |
| EAN         | 4003773082736             |
| Tang        | forkromet                 |
| Hoved       | forkromet                 |
| Greb        | med flerkomponent-håndtag |
| vægt        | 530 g                     |
| Mål         | 260 x 80 x 30 mm          |

#### Technische Attribute

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Anvendelse                  | kabeltyller               |
| Kapacitet kvadratmillimeter | 0,14 — 16 mm <sup>2</sup> |
| AWG                         | 26 — 5                    |
| Antallet af bakker          | 1                         |
| eCl@ss 5.1.4                | 21040301                  |
| ETIM 5.0                    | EC000168                  |
| ETIM 6.0                    | EC000168                  |
| proficl@ss 6.0              | AAA946c003                |
| UNSPSC 13.1                 | 27112147                  |

Forbehold mod tekniske ændring og fejl



Enestående fleksibel: Forbindere kan føres ind i det drejelige crimphoved fra næsten enhver position





Crimphovedet kan drejes 360° for bedste adgang selv ved trange forhold

